



TARU GmbH  
Mandacherstr. 2  
8233 Bargaen  
Schweiz  
Tel. +41 52 533 82 33  
[info@taru.ch](mailto:info@taru.ch)  
[www.taru.ch](http://www.taru.ch)

## GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

### Anschlussfertige Generatoranschlusskästen

#### Für jede Kundenanforderung die perfekte Lösung

Zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter montiert sorgen Generatoranschlusskästen für eine Zusammenschaltung der erzeugten Ströme. Als optimales Verbindungs-, aber auch Schutzsystem. Das Angebot umfasst Lösungen für den Einsatz in Dachanlagen bis hin zu großen Solarparks.

Je nach Ausführung enthalten die Kästen Reihenklemmen, Überspannungsschutz, Sicherungen, Lasttrennschalter und Lichtbogendetektoren.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ:	GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4
Best.-Nr.:	93242
VPE:	1



## GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewicht

Breite	360 mm	Höhe	360 mm
Tiefe	171 mm	Gewicht	7000 g

#### Ausgänge DC (pro MPPT)

Anschlussart	Steckv. MC4, original	Anzahl Ausgänge DC	4
--------------	-----------------------	--------------------	---

#### Eingänge DC (pro MPPT)

Anschlussart	Steckv. MC4, original	Anzahl Eingänge DC	4
Sicherung	mit Sicherungen		

#### Elektrische Eigenschaften DC

		Eingangsstrom; pro Eingang/total	
Bemessungsspannung	1000V	I <sub>IN</sub> pro Eing/tot	11/88 A DC
Erdung ohne Schalter		Überspannungsschutz	Überspannungsableiter 1000V Klasse I + II mit Rückmeldekontakt

#### Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP44
Material	Kunststoff		