



TARU GmbH  
Stägwise 2  
8233 Bargaen  
Schweiz  
Tel. +41 52 533 82 33  
[info@taru.ch](mailto:info@taru.ch)  
[www.taru.ch](http://www.taru.ch)

## GAK 2IN ÜS MC4

### **Coffrets de raccordement de générateurs prêts à être raccordés**

#### **La solution parfaite pour toutes les exigences du client**

Montés entre les modules solaires et l'onduleur, les coffrets de raccordement de générateurs assurent l'interconnexion des courants produits. TARU a pris en compte les exigences continues de ses clients pour développer de nombreuses configurations standard de coffrets de raccordement de générateurs.

L'offre s'étend des solutions à installer en toiture aux grandes fermes solaires.

En fonction de leur version, les coffrets sont équipés de blocs de jonction, d'une protection surtension, de fusibles Détecteur d'arc et de disjoncteurs de protection jusqu'au système de surveillance permanent de la puissance des strings.

### **Informations générales de commande**

Type:	GAK 2IN ÜS MC4
Référence:	91826
Cdt.:	1

## GAK 2IN ÜS MC4

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions et poids

Largeur	184 mm	Hauteur	190 mm
Profondeur	140 mm	Poids net	1550 g

#### Sorties DC (par MPPT)

Raccordement	Con. MC4, originaux	Nombre sorties DC	1
--------------	---------------------	-------------------	---

#### Entrées DC (par MPPT)

Raccordement	Con. MC4, originaux	Nombre d'entrées DC	2
Fusible	sans fusible		

#### Propriétés électriques DC

		Courant d'entrées DC par entrée/total	
Tension nominale DC	1000V	I <sub>IN</sub> par Entrée/tot	14/28 A DC
Mise à la terre sans interrupteur		Protection surtension	Parafoudre 1000V Type I + II avec télésignal

#### Boîtier

Type de montage	Montage sur paroi	Degré de protection	IP65
Matériau	Plastique		

#### Normes et standards