



TARU GmbH
Mandacherstr. 2
8233 Bargaen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

Coffrets de raccordement de générateurs prêts à être raccordés

La solution parfaite pour toutes les exigences du client

Montés entre les modules solaires et l'onduleur, les coffrets de raccordement de générateurs assurent l'interconnexion des courants produits. TARU a pris en compte les exigences continues de ses clients pour développer de nombreuses configurations standard de coffrets de raccordement de générateurs.

L'offre s'étend des solutions à installer en toiture aux grandes fermes solaires.

En fonction de leur version, les coffrets sont équipés de blocs de jonction, d'une protection surtension, de fusibles Détecteur d'arc et de disjoncteurs de protection jusqu'au système de surveillance permanent de la puissance des strings.

Informations générales de commande

Type:	GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4
Référence:	93242
Cdt.:	1

GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	360 mm	Hauteur	360 mm
Profondeur	171 mm	Poids net	7000 g

Sorties DC (par MPPT)

Raccordement	Con. MC4, originaux	Nombre sorties DC	4
--------------	---------------------	-------------------	---

Entrées DC (par MPPT)

Raccordement	Con. MC4, originaux	Nombre d'entrées DC	4
Fusible	avec fusible		

Propriétés électriques DC

		Courant d'entrées DC par entrée/total	
Tension nominale DC	1000V	I _{IN} par Entrée/tot	11/88 A DC
Mise à la terre sans interrupteur		Protection surtension	Parafoudre 1000V Type I + II avec télésignal

Boîtier

Type de montage	Montage sur paroi	Degré de protection	IP44
Matériau	Plastique		

Normes et standards